FONESTAR

FO-348

Selector VGA. Permite elegir qué entrada se envía a la salida. Amplifica la señal de salida. Mando a distancia.

ENTRADAS	8 VGA + audio, D15 hembra
SALIDAS	1 VGA, D15 hembra
	1 audio, jack 3'5 mm estéreo
CONTROLES	Botones de selección de entrada
INDICADORES	Indicadores luminosos de entrada seleccionada
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 0'5 A con adaptador incluido
MEDIDAS	200 x 42 x 75 mm fondo
PESO	0'6 kg
ACCESORIOS	8 cables VGA macho y jack 3'5 mm estéreo macho a VGA macho

© 2017 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.