

MA-125RGUB



Amplificador de megafonía. Grabador/reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital FM. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.

POTENCIA	180 W máximo, 120 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz ± 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 2 mV y 47.000 Ohm 150 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V 1 tel. input, terminales roscados 600 Ohm 100 mV
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm, 775 mV y 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLES	Tono: Graves: ± 10 dB Agudos: ± 10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general, reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth
REPRODUCTOR	Receptor bluetooth, grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	24 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable
IMPEDANCIA	4 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 290 W y 24 V CC, 161 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19'
PESO	9'8 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje en rack 19'

© 2017 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.