



Mezclador DJ con reproductor.

ENTRADAS	1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm, 1.000 Ohm 1 mV 1 línea/reproductor USB/MP3, 2 x RCA, 100.000 Ohm 2 línea/phono estéreo, 2 x RCA, 100.000 Ohm 150 mV, 50.000 Ohm 3 mV
FUNCIONES	Preescucha CUE Indicador luminoso de nivel de salida Talk over para reducción de nivel con micro
SALIDAS	1 master estéreo, 2 x RCA, 600 Ohm 1'5 V 1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm 8 Ohm 250 mW
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'04%
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 80 dB
ALIMENTACIÓN	15 V CC, 5 W máximo con adaptador incluido
MEDIDAS	233 x 52 x 133 mm fondo
PESO	0'9 kg

© 2017 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.