

WA-66R



Amplificador estéreo de pared.Receptor bluetooth 2.1 EDR.Diferente bluetooth id en cada amplificador.Reproductor USB/MicroSD de ficheros MP3.Radio FM.Pantalla de visualización de fuente seleccionada y pista, frecuencia FM.Mando a distancia.Para caja de empotrar o superficie de 86 x 86 mm.

POTENCIA	2 x 10 W RMS a 8 Ohm
REPRODUCTOR MP3	Puerto USB y MicroSD
SINTONIZADOR	FM digital con 30 presintonías, almacenamiento y búsqueda automática
ENTRADAS	2 auxiliares, bornas a tornillo
SALIDAS	Altavoces: 8 Ohm, bornas a tornillo
ALIMENTACIÓN	100-240 V CA, 23 W
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Totales: 86 x 86 x 38 mm fondo Encastre: 62 x 67 x 28 mm fondo Caja de empotrar: 80 x 80 x 50 mm fondo
PESO	0'1 kg
ACCESORIOS	Caja de empotrar Mando a distancia
OPCIONAL	46066: caja de superficie

© 2017 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.